

Q8 Corelli System Cleaner

Reiniger für Kühlschmierstoffsysteme

Beschreibung

Q8 Corelli System Cleaner ist ein Hochleistungs-Reinigungsfluid für Anlagen und Bearbeitungszentren, die wassermischbare Kühlschmierstoffe verwenden.

Es reinigt effektiv den Kühlschmierstoffkreislauf und bereitet das System auf den Austausch der Tankfüllung vor. Seine Formulierung ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb ohne Produktionsunterbrechung.

Anwendungen

Dank seines breiten Anwendungsspektrums ist Q8 Corelli System Cleaner besonders wirksam bei der Entfernung möglicher Biofilme aus Tanks und Kreisläufen. Darüber hinaus ist es vollständig kompatibel mit ölhaltigen und synthetischen Kühlschmierstoffen sowie mit den im Kreislauf verwendeten Materialien.

Gebrauchsanweisung

Für eine ordnungsgemäße Reinigung des Systems muss Q8 Corelli System Cleaner der zu entsorgenden Emulsion in einer Konzentration von 1 % bis 3 % zugesetzt werden.

Der Vorgang kann auch während der Bearbeitung durchgeführt werden. In diesem Fall wird empfohlen, Q8 Corelli System Cleaner schrittweise hinzuzufügen und auf übermäßige Schaumbildung zu achten.

Anschließend sollte die Emulsion 4–8 Stunden im System zirkulieren.

Danach muss das System entleert und gegebenenfalls mit Wasser gespült werden, bevor die neue Emulsionsfüllung eingefüllt wird.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Q8 Corelli System Cleaner ist frei von Bioziden, Dicyclohexylamin (DCHA), Bor, Chlor, Nitriten, Phenolen und sekundären Aminen (gemäß TRGS 611). Hinweise zur sicheren Handhabung und zu Umweltaspekten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Aussehen	Visual	-	Clear straw-yellow
Dichte bei 20 °C	D 4052	kg/l	1.01
pH 1% in entionisiertem Wasser	E 70	-	9.8

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Q8Oils für weitere Auskünfte und Hilfestellung hinsichtlich Ihrer speziellen Anwendung und Ausrüstung.